



CPG-2000/200

CPG-2000/200, Starre Stromzangen

Code: M810B5.

- > Stromzange: 1
- > Fenster (mm): 64
- > Messbereich (A): 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A
- > I min.(A): 1 | 10

Beschreibung

CIRCUTOR hat eine breite Palette von Stromstärkesensoren für die tragbaren Leistungsanalyser. Dieses große Angebot ermöglicht die Messung von Strömen ab wenigen mA bis zu mehreren tausend A. Außerdem sind die Modelle sowohl im flexiblen als auch im starren Format verfügbar, sodass für jede Installation die am besten geeignete Lösung gewählt werden kann.

Application

Messung von Energiewerten mittels tragbarer Leistungsanalyser.



CPG-2000/200

Stromstärkesensoren für tragbare Leistungsanalyser

Code: M810B5.

Spezifikationen

Spezifische technische Eigenschaften der Stromsensoren

Messbereich	1...200 Ac.a. / 10...2000 Ac.a.
Durchschlagfestigkeit	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Ausgangsspannung	2 Vc.a.

Strommesskreis

Nennfrequenz	48...65 Hz
Toleranz	ESCALA DE 200: 1...3A (0,5% + 70mV) Fase: NC / 3...10A (0,5% + 70mV) Fase: 5 ° / 10...50A (0,5% + 70mV) Fase: 1,5 ° / 50...200A (0,5% + 70mA) Fase: 1 ° ESCALA DE 2000: 10...150A (0,5% + 250mA) Fase: NC / 150...2000A (0,5% + 100mA) Fase: 0,5 °

Mechanische Eigenschaften

Gewicht (kg)	1,19
--------------	------

CPG

Starre Stromzangen

CODE	TYP	Messbereich (A)	I min.(A)	Fenster (mm)	Schienen-größe (mm)
M810B1.	CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810C1.	Kit3-CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810D1.	Kit4-CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810B2.	CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810C2.	Kit3-CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810D2.	Kit4-CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810B3.	CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810C3.	Kit3-CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810D3.	Kit4-CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810B4.	CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810C4.	Kit3-CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810D4.	Kit4-CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810B5.	CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 10	64	5 - 125 x 5 3 -100 x 10
M810C5.	Kit3-CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 10	64	5 - 125 x 5 3 -100 x 10
M810D5.	Kit4-CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 10	64	5 - 125 x 5 3 -100 x 10
M810BD.	CFG-5	0,01 ... 5 A	0.01	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810BE.	CFG-10	0,005 ... 10 A	0.05	100	5 - 80 x 5 3 -80 x 10